线圈圈数测试仪系列

CH 1201 CH 1201R

BEICH

CH 1201

CH 1201R

产品特点

- 全新电路改良设计
- 采用CPLD与MCU双重控制
- 快速测量，更高精度
- 测量范围更宽

产品规格

型号/参数	CH 1201	CH 1201R
测试传感器规格	Φ 9.5 Φ 6 Φ4 可选	
被测线圈形状	内径＞Φ 4mm 外径＜ 120mm 高度＜ 110mm	
圈数测试范围	1 圈～ 80000 圈	
圈数测试精度	1 ～300 圈± 0圈 300 ～ 500 圈± 1圈 500 ～ 20000 圈± 0.2% 20000 ～ 80000 圈± 0.5%	
圈数基本测量速度	快速 3 次 / 秒 慢速 1.5 次 / 秒	
电阻测试范围	无	100uΩ ～ 200KΩ
电阻基本测量速度	无	5 次 / 秒
电阻测试精度	无	0.2%
量程方式	自动选择	
显示方式	6 位 LED 显示	
讯响选择	断路 相位 静音可选	
尺寸(W × H × D)	335mm × 320mm × 290mm	
重量	约 6Kg	
工作温度 湿度	0 ℃ ～ 40 ℃，≤ 90%RH	
电源要求	198-242VAC 47.5-52.5Hz	
功耗	≤ 30VA	
备注	为保证仪器测量精度，被测线圈内径大于 30mm 时请选用 Φ 9.5传感器	

苏州众业电子有限公司

Add：江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
Tel：0512-65090040／68551216／68551217／66117769
Fax：0512-65090042
Http://www.jszhongye.com.cn
Http://www.tronovo.cn
E-mail:sales@tronovo.com