



产品特性

- 首创分离式设计(专利10年)。
- 3段衰减开关, 更方便使用。
- CAT III 1000V安规核准。
- 最大量测1300Vp-p, 几可满足大部分电子、电机作业。
- 可匹配任何厂牌的示波器(模拟或数字), 使示波器像电表一样方便量测, 不须考虑接地问题, 更不须考虑抵补(OFFSET)问题。
- 强效稳压电路使电源输入在5V-14V之间仍能正常工作, 当电源小于5V时, 输出电路会自动关闭, 确保只要输出就是OK。

产品技术规格

频宽(50Ω负载)	DC-25MHz, (X20档 DC-15MHz)
误差	± 2%(热机20分钟后)
衰减比例	1. 直接连接示波器时 x20 x50 x200 2. 透过50Ω负载器时 x40 x100 x400
最大操作电压(DC + AC peak)	x20时 ≤ ± 140V x50时 ≤ ± 350V x200时 ≤ ± 1300V
最大输入差动电压 (Differential Voltage)	1300V(DC + AC peak)或1000Vrms
最大输入与地电位差	1000V(DC + AC peak)或6000Vrms
共模互斥比(CMRR)	60Hz : > 10,000 : 1 100Hz : > 1000 : 1 1MHz : > 300 : 1
噪声(Noise)	≤ 2mVrms(50Ω负载)
输入阻抗(Impedance)	4MΩ // 1.2PF (双端之间) 2MΩ // 2.3PF (单端到地阻抗)
使用电源	9V电源配接器 (AC Adaptor) 或 9V方形电池 (户外紧急时使用)
最大消耗	9V/35mA
外形尺寸	210mm (长) x 58 (宽) x 30mm (高)
重量	200公克(不含电池)
附件	测试棒, 50Ω Cable线, 电源配接器, 携带软袋, 9V方型干电池



苏州众业电子有限公司

Add: 江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
Tel: 0512-65090040/68551216/68551217/66117769
Fax: 0512-65090042
Http://www.jszhongye.com.cn
Http://www.tronovo.cn
E-mail:sales@tronovo.com