精密电容测量仪

YD2615/YD2615A/YD2615B/YD2616/YD2616A/YD2616B

直读、百分比误差设置
四档分选显示，键盘锁定功能
清零、掉电数据保护
抗冲击能力强，电容器生产厂理想的测试仪器

YD2615/YD2615A/YD2615B

测量参数：C、D
测试频率：YD2615 100Hz、120Hz
YD2615A 1kHz
YD2615B 10kHz
测试电平：0.3V
显示范围：YD2615 C：0.001nF-10999μF
D：0.0001-9.999
YD2615A C：0.01nF-109.99μF
D：0.0001-9.999
YD2615B C：0.01pF-10.999μF
D：0.0001-9.999
基本准确度：0.3%
测试速度：4次/秒
显示方式：直读、△%
主要功能：四档分选，开路清零，量程锁定，掉电数据保护
接 口：PRINTER接口
外型尺寸：355×110×295(mm)

具有量程锁定功能
清零、掉电数据保护
四档分选显示

YD2616/YD2616A/YD2616B

测量参数：C、D
测试频率：YD2616 100Hz
YD2616A 1kHz
YD2616B 10kHz
测试电平：0.3V
显示范围：YD2616 C：1PF-99999μF
D：0.0001-9.999
YD2616A C：0.1pF-9999.9μF
D：0.0001-9.999
YD2616B C：0.01PF-99.999μF
D：0.0001-9.999
基本准确度：0.1%
测试速度：5次/秒
主要功能：四档分选，量程锁定，清零，掉电数据保护
外型尺寸：360×110×300(mm)

苏州众业电子有限公司
Add：江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
Tel：0512-65090040／68551216／68551217／66117769
Fax：0512-65090042
Http://www.jszhongye.com.cn
Http://www.tronovo.cn
E-mail:sales@tronovo.com