精密电容测量仪

YD2617A/YD2612A/YD2612B

240×128大屏幕LCD点阵图形显示
人性化操作界面
30Hz-200kHz，共39个典型频点
30Ω/100Ω可选信号源输出阻抗
十二档分选及档记数
直读、档号
PLC接口，RS232接口（选件）

良好的测试稳定性
抗冲击能力强，测试速度快
四档分选显示，键盘锁定功能

YD2617A

测量参数：C、D、Q、R、X、Z、G、B、θ
测试频率：30Hz-200kHz，共39个典型频点
测试电平：10mV-1.5V，以10mV步进
显示器：240×128点LCD显示器，6位读数分辨率
显示范围：
C：0.00001pF-0.99999F
D：0.00001-9.9999
基本准确度：0.05%
测试速度：慢速2次/秒，中速7次/秒，快速20次/秒
信号源内阻：30Ω，100Ω
显示方式：直读，档号
主要功能：开路、短路清零，十二档分选，档计数讯响选择，测量值平均，开机自检
接 口：PLC接口、RS232接口(选件)
外型尺寸：405×145×350(mm)

YD2612A/YD2612B

测量参数：C、D
测试频率：YD2612A 100Hz 、1KHz 、 10KHz
YD2612B 100Hz 、1KHz
测试电平：0.3V
显示范围：
C：0.01pF-99999μF
D：0.0001-9.999
基本准确度：0.01%
测试速度：5次/秒
主要功能：四档分选，量程锁定，掉电数据保护
接 口：PRINTER接口
外型尺寸：380×140×320(mm)

苏州众业电子有限公司
Add：江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
Tel：0512-65090040／68551216／68551217／66117769
Fax：0512-65090042
Http://www.jszhongye.com.cn
Http://www.tronovo.cn
E-mail:sales@tronovo.com