泄漏电流测试仪

YD265 3/YD265 3A/YD266 8-3/YD266 8-3A/ YD266 8-3B/YD266 8-3C

采用VFD(荧光数码)显示
测试电压、电流、时间数字显示
相位自动转换
过零启动、复位功能
测试时间、报警值可连续设定
可记录、保存测试数据
可选配RS232接口和PLC接口

测试电压、泄漏电流、测试时间同时显示
体积小、重量轻、操作简便
价格低廉、性能可靠

测试电压、泄漏电流同时显示
内含大功率隔离变压器
报警值连续任意设定
测试时间可预置

YD2653/YD2653A

测试电压：0-250V AC
泄漏电流：0-20mA
基本准确度：3%
隔离变压器容量：YD2653 500VA
YD2653A 1000VA
测试时间：0.1-999s
显示方式：电压、电流、时间数字显示
主要功能：过零启动，过零切断，漏电流上下限设置
报警，可选配PLC接口或RS232接口
外形尺寸：405×145×345(mm)

YD2668-3

测试电压：0-250V
测试电流：0-2mA/20mA
电流准确度：3%
测试时间：1-99s
显示方式：电压、电流、时间数字显示
主要功能：漏电流、测试时间任意设定,超限声光报警,无隔离变压器
外型尺寸：270×110×265(mm)

YD2668-3A/YD2668-3B

输出电压：0-250V
测试电流：0-2mA/20mA
电流准确度：3%
隔离变压器功率：YD2668-3A 2000VA
YD2668-3B 1000VA
测试时间：1-99s
主要功能：漏电流、测试时间任意设定，超限声光报警
外型尺寸：405×185×360(mm)

YD2668-3C

测试电压、泄漏电流同时显示
内含隔离变压器
报警值连续任意设定
操作简便、性能可靠
输出电压：0-250V
测试电流：0-2mA/20mA
电流准确度：3%
隔离变压器功率：500VA
测试时间：1-99s
主要功能：漏电流、测试时间任意设定，超限声光报警
外型尺寸：405×140×360(mm)

苏州众业电子有限公司
Add：江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
Tel：0512-65090040／68551216／68551217／66117769
Fax：0512-65090042
Http://www.jszhongye.com.cn
Http://www.tronovo.cn
E-mail:sales@tronovo.com