

20000位 專業LCR電表 雙組顯示功能及自動換檔

產品特色:

- 基本檔精確度:
0.5%電阻功能、0.7%電感電容功能
- 絕佳的分辨率:
電阻可測到0.001Ω
電感電容可測到0.1uH、0.1pF
- 提供四種測試參數:
Ls+(Q,D,Rs), Lp+(Q,D,Rp)
Cs+(Q,D,Rs), Cp+(Q,D,Rp)
- 自動關機功能:
可增加電池使用壽命
- 保險絲偵測功能:
告知使用者保險絲開路或已被破壞
- 外接DC電源轉換器功能
- 可使用DC電源轉換器并取消自動關機功能
- RS232計算機接口

一般規格:

顯示:

L\CR - 4½ 位最大讀值19999。

Q\DR - 4 位顯示最大讀值9999。(自動換檔)

量測參數:

串聯電感 + (質量因素、散逸因素、串聯等效阻抗)

并聯電感 + (質量因素、散逸因素、并聯等效阻抗)

串聯電容 + (質量因素、散逸因素、串聯等效阻抗)

并聯電容 + (質量因素、散逸因素、并聯等效阻抗)

過載顯示: “OL”。

測試頻率: 1KHz及120Hz。

自動及手動換檔

自動關機:

超過5分鐘未操作, 電表自動關機。

取樣率: 約每秒1次。

電源需求:

(1). 標準9V電池一顆。

(NEDA 1604, IEC 6F22 006P)

(2). 外部直流電源轉換器12V。

(選購附件)

過載保護: 0.1A/250V快速熔斷保險絲。

尺寸: 192mm(高)x91mm(寬)x52.5mm(厚)。

重量: 約365公克。(含配件)

Model: 41R



連虹股份有限公司
中國地區總代理

Tel: +86-512-65090040 68551216

Fax: +86-512-65090042

E-mail: sales@tronovo.com