



1 产品概述 Product Summarize

JZ8,JZ14 系列中间继电器适用于 50 赫或 60 赫电压 380 伏及以下，直流 220 伏及以下的控制电路中，用来补充改号大小及数量。

JZ8, JZ14 series middle relays are applying for controlling circuit of AC 50Hz or 60Hz, voltage 380V and below, DC voltage 220V and below to replenish size and number.

2 主要技术参数 Main Technological Parameter

型号 Type	JZ8 JZ14- □□ J/ □		JZ8 JZ14- □□ Z/ □		
电压种类 Voltage type	交流 AC		直流 DC		
触点电压(V) Contact voltage (V)	380		220		
触点额定电流(A) Contact rated current (A)	5				
触点形式 Contact mode	6 常开 2 常闭, 4 常开 4 常闭, 2 常开 6 常闭 6 normally open 2 normally closed, 4 normally open 4 normally closed, 2 normally open 6 normally closed				
吸引线圈 Pull in coil	110、127、230、380		24、48、110、220		

结构代号 Code	0	1	2	3	4
结构特征 Structure feature	敞开式 板后安装 Open type back mounting	敞开式 板前安装 Open type front mounting	带外罩 板后安装 With external cover back mounting	带后罩 板前安装 With back cover front mounting	带外罩和接线 底座 With external cover and connection base

3 安装开孔尺寸、接线图 Mounging plate opening size,Wiring drawing

