

# 双 USB 口移动电源 MH-PP01 说明

## 1. [规格参数]:

电池: 聚合物锂电或锂电

容量: 1000mA-10000MA

输入参数: 输入最高电压 5.5V +/-0.3V

输入最高电流 1.5A

输出接口 1: DC 5.25V 1A

输出接口 2: DC 5.25V 500mA

放电效率 大于 80%

电路损耗电流 小于 30uA

## 2. [产品性能]:

- ◆兼具充电器和后备电池的双重功能
- ◆2个 USB 输出, 通过选配放电输出线加转接头就可以给 IPAD、手机、MP3、PDA、MP3、MP4、PMP 等带 USB 充电的设备随时随地的充电
- ◆智能控制, 微电脑智能监测电池电量, 3格 LED 显示电量;
- ◆自动休眠, 非工作状态下自动休眠, 防止电量损耗;

◆**智能保护芯片：**过充保护、过放保护、过载保护、短路保护，两个 USB 口独立控制，互不干扰，一路短路，另外一路可以继续正常工作。

◆**适用设备：**所有带 USB 充电的设备，如 IPAD、手机、PSP、MP3、MP4、PMP、GPS、蓝牙、数码相机等

### 3. [使用说明]:

1、**给手机、数码产品充电**，选用适配的转换接口将设备连接上即可使用；当电量低于 10%时，最低位 LED 灯闪烁，表示电量即将耗尽，应及时给本产品充电。

2、**给本产品充电时**，可用电脑 USB 充电：将配件中的 USB 连接线插上专用的充电转接头插入充电端口，另外一端与电脑 USB 端口连接进行充电，充电时蓝色 LED 灯闪烁，充满后 3 组 LED 全部长亮无闪烁（充电时不放电）：将配件中的充电器与 USB 连接线连接，插上专用的充电转接头接入移动电源端口，另外一端与插座连接，充电时蓝色 LED 灯闪烁，充满后 LED 灯长亮无闪烁。

充电用时根据型号不同，大致需要 2~5 个小时不等。非工作状态下自动休眠，防止电量损耗。