

SB2230 直流数字电阻测量仪量程及技术特点

SB2230 直流数字电阻测量仪主要用于测量其范围内的直流电阻，适用于测量金属导体、导线及其它的接触点电阻、电动机、变压器线绕电阻等。数字电阻测量仪测量精度高、性能稳定、显示清晰、测量范围宽、抗干扰能力强。外表美观、操作方便，是理想的测量仪器。

产品参数：

- 1、测量范围：1 $\mu\Omega$ ~1.9999k Ω
- 2、准确度：0.05%
- 3、外型尺寸：265×295×110 (mm)
- 4、质量：2.5kg

SB2230 直流数字电阻测量仪各量程及特点见下表：

测量范围	0-1.9999k Ω 七档量程			
最小分辨力	1 $\mu\Omega$			
量程	测量范围	分辨力	测试电流	准确度等级
20m Ω	0-19.999m Ω	1 $\mu\Omega$	1A	0.5%
200m Ω	0-199.99m Ω	10 $\mu\Omega$	1A	0.1%
2 Ω	0-1.9999 Ω	100 $\mu\Omega$	100mA	0.05%
20 Ω	0-19.999 Ω	1m Ω	100mA	0.05%
200 Ω	0-199.99 Ω	10m Ω	10m A	0.05%
2k Ω	0-1.9999k Ω	100m Ω	1m A	0.05%
显示	4½ 位 LED 数码管			
电源	AC 220V 50Hz			
尺寸	(W)265 mm×(H)110 mm×(D)295mm			

重量	2.5kg
----	-------

结束测量

测量完毕后，按“退出”键退出测量，此时如果是电感性负载，直阻仪将自动开始对绕组放电，显示器提示“正在放电，请稍候”，并发出蜂鸣音提示，放电指示消失后，即可拆除测量接线，测试下一绕组。

尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！