



产品特性

- 分离式设计(专利10年)。
- 4段衰减开关, 更加方便选择。
- 大电力专用, 最大量测电压, 高达6500Vp-p。
- 可匹配任何厂牌的示波器使用。
- 54MΩ 超高输入阻抗。

产品技术规格

频宽(50Ω负载)	50MHz(x100档 25MHz)
误差	± 2%(热机20分钟后)
衰减比例	旋转开关 x100 x200 x500 x1000
最大操作电压(DC + AC peak)	x100时 ≤ ± 650V x200时 ≤ ± 1300V x500时 ≤ ± 3250V x1000时 ≤ ± 6500V
最大输入差动电压 (Differential Voltage)	6500V(DC + AC peak)
共模互斥比(CMRR)	60Hz : > 10,000 : 1 100Hz : > 1000 : 1 1MHz : > 300 : 1
噪声(Noise)	≤ 2mVrms(50Ω负载)
输入阻抗(Impedance)	54MΩ // 1.3PF(两端之间) 27MΩ // 2.5PF(单端到地阻抗)
使用电源	9V电源配接器(AC Adaptor)
最大消耗	9V/35mA
外形尺寸	235mm(长)x 85(宽)x35mm(高)
重量	290公克(不含电池)
附件	电源配接器,50Ω Cable线,高电压专用测试棒



苏州众业电子有限公司

Add: 江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
Tel: 0512-65090040/68551216/68551217/66117769
Fax: 0512-65090042
Http://www.jszhongye.com.cn
Http://www.tronovo.cn
E-mail:sales@tronovo.com