电解电容漏电流测量仪

YD2611/YD2611A/YD2611C/YD2611D

充电电流大，充电速度快
测试电压、充电时间数字显示
操作简便，工作可靠
生产线上通用型测试仪器

自动循环测试
电压、电流数字显示
充电倒记数指示
底数清零功能

YD2611/YD2611A/YD2611C

测试电压：YD2611 0-50V/100V/200V
YD2611A 0-100V/200V/500V
YD2611C 0-200V/500V/1000V
电压准确度：2%
电流测量范围：0-30mA
电流准确度：2%
最大充电电流：YD2611/11A 400mA
YD2611C 200mA
充电时间：0-99s
显示方式：电压、时间数字显示，漏电流指针显示
分选：合格、不合格讯响
外型尺寸：380×140×320(mm)

YD2611D

测试电压：0-500V
电压分辨率：0.1V
电压准确度：1%
电流测量范围：10μA-20mA
最大充电电流：200mA
控制方式：自动测试/手动测试
显示方式：电压、漏电流、时间数字显示
分 选：合格/不合格指示，不合格讯响
外型尺寸：380×140×320(mm)

苏州众业电子有限公司
Add：江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
Tel：0512-65090040／68551216／68551217／66117769
Fax：0512-65090042
Http://www.jszhongye.com.cn
Http://www.tronovo.cn
E-mail:sales@tronovo.com